

SmartLogger1000



Розумний

- MODBUS-TCP для підключення до порталу NetEco та інтеграції в системи моніторингу від інших провайдерів.
- USB та web-протокол для роботи з даними та оновлення програмного забезпечення
- Автоматичне налаштування мережі (за допомогою RS485), пошук та підключення обладнання
- Дистанційний контроль активної та реактивної потужності

Простий

- Можливість підключення до 80 інверторів та 30 допоміжних пристроїв (по RS485)
- Монтаж на стіни, столі, або рейці
- Дистанційне налаштування

Надійний

- Відстань зв'язку до 1000 м

Технічні характеристики	Smart Logger
	Управління
Максимальна кількість керованих пристроїв	30
Максимальна кількість керованих Smart інверторів	80
	Комунікаційні можливості
Ethernet	Ethernet × 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM × 6, 4800 / 9600 / 19200 bps
Цифровий / Аналоговий вхід / Вихід	DI × 4, DO × 3, AI × 2
	Протоколи зв'язку
Ethernet	ModBus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103
	Взаємодія
LCD	Графічний LCD
LED	LED індикатори × 3
WEB	В комплекті
Bluetooth	SUN2000 App
USB	USB2.0 × 1
	Навколишнє середовище
Робоча температура	-20°C ~ +60°C
Температура експлуатації	-40°C ~ +85°C
Відносна вологість (без конденсації)	5% ~ 95%
	Загальні
Електроживлення	90 В ~ 264 В (AC) , 50 / 60 Гц
Потужність споживання	Min. 3 Вт, Max. 7 Вт
Розміри (Д/В/Ш)	225 × 140 × 50 мм
Ступінь захисту	IP20
Можливості установки	Настінний монтаж, монтаж на рейці, настільна установка, монтаж всередині контролера Huawei Smart Array (SACU)



Розумний

- Легкий доступ з мобільних пристроїв
- Активні звіти прибутковості та сигналізація подій

Простий

- Установка в один клік на ПК
- Сигналізація несправностей по SMS та E-mail

Надійний

- Вертикальне ієрархічне управління
- Зберігання інформації до 25 років



Структура мережі

